

Configuration Wi-fi





RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur wattuneed.com

Configuration Wi-Fi

ⓒ \$73% ■ 3:26

:

 \leftarrow WLAN

Étape 1.

Reliez la station à votre téléphone

Ouvrez le WiFi de votre téléphone et allumez le chargeur,

Recherchez un nouveau point WiFi dans votre téléphone.

Vous trouverez un WiFi nommé **«ChargePoint1»** dans la liste. Choisissez ce point WiFi et connectez-vous.

Vous devrez taper le mot de passe pour vous connecter à ce spot WiFi.

Le mot de passe aléatoire est «12345678».

Après avoir saisi le mot de passe, votre téléphone se connectera au chargeur avec succès.

WLAN	
AVAILABLE NETWORKS	
ChargePoint1 Saved, encrypted (no Internet access)	Î
BEEGAGA Encrypted	Â
BEEGAGA 5G Encrypted	
Sunny Encrypted	
ChinaNet-b32d Encrypted	(
FIXSTAR 1 Encrypted	() ()
tcl_AC_t*ap_458D98_TCLKT-ZS Encrypted (WPS available)	
@WS-Debug Encrypted	
TP-LINK_90C1 Encrypted	

 \bigcirc

 \triangleleft

Étape 2.

Connectez-vous à la plate-forme de paramétrage WiFi

Ouvrez le navigateur Internet de votre téléphone, et tapez **«10.10.100.254»** dans la barre d'adresse.

Dans 3 secondes, un menu d'opérations s'affichera comme comme indiqué dans l'image ci-contre.

Tapez **«admin»** dans la barre de nom d'utilisateur et dans la barre de mot de passe.



WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM



Après avoir tapé le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous arriverez dans le menu de la plate-forme de paramétrage WiFi comme sur la image.

Cela signifie que vous avez réussi à vous connecter à la plate-forme de paramétrage WiFi. avec succès.

HD	46.ull 🔶		❻∦709	% 🔳 3:37					
() 10	10 100 25	A/index e	n html	0					
	. 10. 100.20	H/IIIdex_e							
Web/V2.4.3 Firmware Ve	eskoroV3.0.1			±±	Web:V2.4.3 Firmware Ve	ersion:V3.0.1			史文
-IOT Experts-			Ве Но	nest, Do Best!	USR IOT			Be Hon	est, Do Best!
System Statue	Module I	Paramadar MAC: 9CA525D65566		• Module Ver:	System Status		Parameter		Help
Trans Setting	Module	Mid: USR-C210		firmware version WiFi Modec	WIFI Setting	Ma	dule MAC: 9CA525D65566		- Anno Marcala
system Setting	WIFIN	fode: apsta		The WiFi mode of module contains	Trans Setting	м	odule Mid: USR-C210		Module Ver: The current
Firmware Update	۵	PIP: 10.10.100.254		Por / Statesty Por 31A	Extra Function	N	Iodule Ver: 3.0.1		WiFi Mode:
About USR	AP	SSID: ChargePoint1			System Setting		ViFi Mode: ansta		The WiFi mode of module contains
	AP Se	cure: 12345678			Firmware Update				AP/Station/APSTA
	STA	SSID: CCT			About USR		AP IP: 10.10.100.254		
	ST	AIP: 0.0.0.0					AP SSID: ChargePoint1		
	STA Gate	way: 0.0.0.0					AP Secure: 12345678		
							STA SSID: CCT		
Copyright @ Jinan USR 101	Technology Limited All Right Reserved	d		website: www.uscipt.com			STA IP: 0.0.0.0		
						ST	A Gateway: 0.0.0.0		
					L.				
					Copyright @ Jinan USR IOT	Technology Limited All Right Re	served.		website: <u>www.usriot.com</u>
,	~	~							
\leftarrow	\rightarrow	台	9	:					
	\triangleleft	0							

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur WATTUNEED.COM

Be Honest, Do Best!

Étape 3.

Réglage du WiFi avec votre propre spot WiFi et le chargeur

-IOT Experts Choisissez «WiFi Setting» dans la barre de menu de gauche. WiFi Work Mode: AP+STA mode * AP Mo Network Name(SSID): ChargePoint1 Vous verrez «STA Mode» au centre de la page. Appuyez sur le bouton «Recherche», et vous Password(8-64 bytes): 12345678 aurez la liste de points WiFi autour de vous. IP Address: 10.10.100.254 Mask: 255.255.255.0 Network Name(SSID): CCT Search STA Password: 12345678 DHCP: Enable . Save Étape 3.

USR IOT

Choisissez le spot WiFi (votre propre spot WiFi) que vous voulez connecter et appuyez sur le bouton **«OK»**.

Si votre WiFi ne figure pas dans la liste, appuyez sur le bouton **«Refresh»**.

La plateforme recherchera votre WiFi automatiquement. Lorsque le nom de votre WiFi est sur la liste, choisissez-le et appuyez sur le bouton **«OK»**.



WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur WATTUNEED.COM



Après avoir choisi l'emplacement WiFi, vous aurez le menu comme sur l'image ci-contre.

• Saisissez votre mot de passe WiFi dans la barre **«STA Password»**.

· Appuyez sur le bouton **«Save»**.

system Status		Help					
ViFi Setting	WiFi Work Mode:	AP+STA mode ▼	- Notwork				
rans Setting		AP Mode					
xtra Function	Network Name(SSID):	ChargePoint1		Case sensitive			
ystem Setting	Password(8-64 bytes):	12345678		• Password: The AP password 8-64 bytes (STA			
irmware Update	IP Address:	10.10.100.254		password without this restriction), NONE said no			
About USR	Mask:	255.255.255.0		encryption; Case sensitive			
		DHCP: Open this feature, will get IP by dhcp					
	Network Name(SSID):	SSID): Sunny Search		turn off, need to manually enter the IP			
	STA Password:						
	DHCP:	Enable	•				
		Save					



Choisissez le spot WiFi (votre propre spot WiFi) que vous voulez connecter et appuyez sur le bouton **«OK»**.

Si votre WiFi ne figure pas dans la liste, appuyez sur le bouton **«Refresh»**.

La plateforme recherchera votre WiFi automatiquement. Lorsque le nom de votre WiFi est sur la liste, choisissez-le et appuyez sur le bouton **«OK»**.





WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Commandez sur WATTUNEED.COM

üGF

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur wattuneed.com