

BOXPLUS18311

coffret en saillie Pragma - IP40 - 3 x 18 modules - 125 A - porte transparente



Principales

Type de produit ou de composant Coffret	
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	426 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	145 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Équipement fourni	Kit de repérage (1) Étiquette d'identification (1) Bornier (1) Obturbateur fractionnable (1)
Type de face avant	Transparent

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	54
Puissance dissipée en W	56 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Jonction
Nombre de borniers	1 terre bornier de connexions avec 42 quick départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm ² pour terre 40 x 6 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Porte : techno plastique Face avant : techno plastique
Couleur	Porte : fumé Coffret : blanc titane

Environnement

tenue au feu	Partie arrière : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 Face avant : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 Porte : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
température de fonctionnement	-25...60 °C
normes	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.